



業務用はかり専門サイト

はかり商店

For Earth, For Life
Kubota

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

株クボタ

K L シリーズオプション

O P - 0 6 : リレー出力 : K L - S D 2 / I P 2 用

対応器種

- K L - S D 2 / I P 2

メーカー販売価格（税抜）：¥26,000

販売価格（税抜）：¥20,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

O P - 0 6 は、上下限設定値に基づいて判定した「L O」、「O K」、「H I」の信号を、接点信号として外部に出力します。

各信号を常時出力するか、質量値安定時のみ出力するかを選択できます。

各信号出力に同期してブザーを鳴らすことができます。

1. はかり～相手機器間のケーブルは付属していません。別途ご準備ください。

2. 本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。

3. 本オプションを使用すると、はかりからリレー基板ユニットへ電源供給します。はかり本体は電池での動作も可能ですが、消費電力が増えることに伴い、電池寿命が短くなりますので、A C アダプタオプションの併用を推奨します。



はかりクボタ計装
画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 商品番号 | 300400067 |
| メーカー品番 | 53X-A5SDA-06 |
| 商品名 | 上下限リレー接点出力 |
| O P コード | O P - 0 6 |
| 対応器種 | K L - S D 2 / I P 2 |
| 接点出力数 | 3 出力 「L O」、「O K」、「H I」の各信号がO Nになると接点が閉じます。 |
| 接点構成 | a 接点：無電圧出力 |
| 接点接触抵抗(初期) | 5 0 m 以下 D C 6 V • 1 A 電圧降下法にて |
| 接点容量(抵抗負荷) | D C 3 0 V • 2 A 1 |
| 接点最大許容電力(抵抗負荷) | 6 0 W(D C) |
| 適用ケーブルサイズ | 6 . 0 mm 付属のD I Nコネクタ(オス)を使用する場合 |
| 定格容量 | D C 3 4 V • 2 A A C 3 4 V • 2 A |

1. 定格D C 3 0 V以下でのご使用をお願いします。
2. 本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。
ただし、O P 1 1 TとO P 1 4の組合せのみの時、指示計は、I P 6 5となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力

ブザー



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)