



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

For Earth, For Life  
くわらわ



はかりカボタ計装  
はかりカボタ (株) 業務用はかり専門サイト  
画像は、商品イメージです。

## 株クボタ

### KLシリーズオプション

#### OP-06：リレー出力：KL-SD2/IP2用

##### 対応器種

- KL-SD2/IP2

メーカー販売価格（税抜）：¥26,000

販売価格（税抜）：¥20,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

OP-06 は、上下限設定値に基づいて判定した「LO」「OK」「HI」の信号を、接点信号として外部に出力します。

各信号を常時出力するか、質量値安定時のみ出力するかを選択できます。

各信号出力に同期してブザーを鳴らすことができます。

1. はかり～相手機器間のケーブルは付属していません。別途ご準備ください。

2. 本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。

3. 本オプションを使用すると、はかりからリレー基板ユニットへ電源供給します。はかり本体は電池での動作も可能ですが、消費電力が増えることに伴い、電池寿命が短くなりますので、ACアダプタオプションの併用を推奨します。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400067
メーカー品番	53X-A5SDA-06
商品名	上下限リレー接点出力
OPコード	OP-06
対応器種	KL-SD2/IP2
接点出力数	3出力 「LO」「OK」「HI」の各信号がONになると接点が閉じます。
接点構成	a接点：無電圧出力
接点接触抵抗(初期)	50m 以下 DC 6V・1A 電圧降下法にて
接点容量(抵抗負荷)	DC 30V・2A 1
接点最大許容電力(抵抗負荷)	60W(DC)
適用ケーブルサイズ	6.0mm 付属のDINコネクタ(オス)を使用する場合
定格容量	DC 34V・2A AC 34V・2A

1. 定格DC 30V以下でのご使用をお願いします。
2. 本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。  
ただし、OP11TとOP14の組合せのみの時、指示計は、IP65となります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力

ブザー



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)