

SHIMADZU  
Excellence in Science



株式会社 島津製作所  
計測科学事業部

画像は、商品イメージです。

(株)島津製作所

オプション・アクセサリ

## (株)島津製作所 リレー出力インターフェイス IFB-RY1 UP-X/UP-Y/UW/UX S321-54026

対応器種：UP・UW/UXの各シリーズ

メーカー販売価格(税抜)：¥91,500

**販売価格(税抜)：¥80,863**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

リレー出力インターフェイス IFB-RY1 は、島津電子天びん・台はかりに接続して、コンパレータ機能による合否判定の結果をランプ表示やリレー接点信号として出力します。

別途ケーブル：S321-62420が必要です。

製品の仕様は予告なく変更、または廃盤になることがあります。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300037
メーカー品番	S321-54026
品名	リレー出力インターフェイス
形名	F B - R Y 1
入出力端子	拡張用 R S - 2 3 2 C コネクタ : D - S u b 2 5 P パトライト・リレー接点信号接続用コネクタ : 1 6 P i n
接続ケーブル長	標準約 1 m
出力リレー仕様	定格電圧 : D C 5 V ・ 定格電流 : 3 0 m A 接点 : 1 極 ・ 1 a 接点 最大接点電圧 : A C 2 5 0 V ・ D C 1 2 5 V 最大接点電流 : 1 0 A
出力ランプ仕様	H I (赤) : 判定基準上限値を超えた場合に点灯 G O (緑) : 判定基準範囲内の場合に点灯 L O (黄) : 判定基準下限値に満たない場合に点灯 S T A B L E : 安定マーク表示中に点灯 Z E R O : 天びんゼロ表示中に点灯 O P E R A T E : 天びん測定中に点灯 P O W E R : I F B - R Y 1 の電源 O N 時に点灯
ハウジング寸法	約幅 1 3 3 × 奥行 1 4 6 × 高さ 8 0 m m
重量	約 1 k g
使用温度範囲	5 ~ 4 0
電源	A C アダプタ 定格入力 : A C 1 0 0 V 定格出力 : D C 7 . 5 V ・ 8 0 0 m A
標準付属品	A C アダプタ・リレー接点信号接続用コネクタセット

1. U P / U W / U X シリーズ接続の場合は、別途接続ケーブル : S321-62420が必要です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力

ブザー

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

株島津製作所 IFB-RY1接続ケーブル : S321-62420

¥13,300 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

