



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND



新エーアンド・ディ

画像は、商品イメージです。

AND



新エーアンド・ディ

画像は、商品の包装イメージです。

(株)エー・アンド・ディ

オプション

A&D

GXA-06：アナログ電圧出力：0～1V/0.2～1V

対応器種：

G X-A/G F-Aシリーズ

G X-A W P/G F-A W Pシリーズ

G X A-0 6 は、非防塵・非防水仕様です。ご注意下さい。

メーカー販売価格（税抜）：¥20,000

販売価格（税抜）：¥17,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

アナログ電圧出力 G X A-0 6 は、計量値を 0～1V のアナログ電圧として出力することができます。

アナログ電圧出力モードは、次の 2 通りがあります。

- ・「計量値の指定桁を電圧に変換する方法」
 - ・「ゼロからひょう量の範囲で計量値を電圧に変換」
- 電圧出力の範囲は、次の 2 通りで切替可能です。
- ・「0～1V」
 - ・「0.2～1V」

G X A-0 3/G X A-0 4/G X A-0 6/G X A-0 9/G X A-1 7/G X A-2 3 シリーズ/G X A-2 4/G X A-2 5/G X A-2 6/G X A-2 7 J A/F X i-0 8 は、いずれか 1 つのみ本体に装着可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500127
製品名	アナログ電圧出力
型番	G X A - 0 6
出力インピーダンス	1 0 0 以下
直線性	± 0.3 %以下
出力コネクタ形状	ミニD I N 4 ピンコネクタ[メス]
適合プラグ	E 4 - 2 0 0 J - 1 0 0 (サンキューテクノス株) または相当品
ピン接続	出 力：4番ピン G N D：3番ピン
出力範囲	「0 ~ 1V」or「0.2 ~ 1V」
接続する機器の 入力インピーダンス	1 0 k 以上
付属品	・調整用ドライバ ・ミニD I N 4 ピンコネクタ付ケーブル ・取扱説明書
J A Nコード	49 81046 15261 7

1. G X A - 0 3 / G X A - 0 4 / G X A - 0 6 / G X A - 0 9 / G X A - 1 7 / G X A - 2 3 シリーズ / G X A - 2 4 / G X A - 2 5 / G X A - 2 6 / G X A - 2 7 J A / F X i - 0 8 は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

アナログ出力

電圧出力



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)