



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

VIBRA



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

新光電子(株)

ジャーナルプリンタ

新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ

メーカー販売価格(税抜)：¥72,000

販売価格(税抜)：¥63,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新光電子(株)社製のはかりと接続して、普通紙レシートに計量データをプリントします。コンパクトで手軽なプリンタです。

時計機能と I S O / G L P / G M P 対応

計量後にデータを自動印字

データの分析が可能なヒストグラム機能

標準偏差・平均値・不良率・合計等を自動印字

接続するはかりの型式をお知らせください

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300700003
製品名	ジャーナルプリンタ
型番	C S P - 1 6 0
文字構成	5 × 7 ドットマトリックス
印字桁数	1 6 桁
印字速度	約 1 行/秒
文字寸法	高さ 2.5 × 幅 1.8 mm
記録紙	幅 4.4.5 (4.5) × 30 : 普通紙
インクリボン	カセット式 : E R C - 0 5 B
接続インターフェイス	・ I J (新光電子株) プリンタ出力) ・ R S - 2 3 2 C
外形寸法	幅 155 × 高 48 × 奥行 145 mm
本体質量	約 400 g 記録紙・ACアダプタは含みません。
内蔵時計	充電式リチウム電池によるバックアップ
動作温度	0 ~ 40
電源	専用 ACアダプタ : T A 1 7 7 0 入力 : AC 100V 出力 : DC 9V · 800mA
主な付属品	ACアダプタ × 1 · 記録紙 × 1 · インクリボン(本体に取付) 接続ケーブル · フットスイッチ用ジャック · 取扱説明書

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ACアダプタ

外部信号入力印字

時計機能

統計演算機能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)