## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





For Earth, For Life



画像は、商品の取付イメージです。写 真中のはかりは含まれません。

㈱クボタ

KLシリーズオプション

OР-К01 積層信号灯:ブザー無し

対応器種

· K L-S D/I P

• K L-S D 2/I P 2

他の機種につきましては、お問い合わせ頂ますようお願い申し上げます

メーカー販売価格(税抜):¥94,000

販売価格(税抜): ¥81,880

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 色信号灯(OP-22)は、リレー接点出力(OP-06)のリレー接点を利 用して信号灯を点灯しブザーが鳴ります。上下限設定値に基づいて判定 した「LO」「OK」「HI」の結果を視覚で確認できます。

信号色:赤・緑・黄 3色

ブザーなし

電源:AC100V

- 1. 本オプションを接続する場合、上下限リレー接点出力(OP-06)オ プションが必要です。
  - 2. 本オプションは、MS型のポールには取り付けができません。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400011
メーカー品番	53Z-KKCUP-CC
商品名	積層信号灯:ブザー無し
OPコード	O P-K 0 1
対応器種	· K L-S D/I P
	· K L-S D 2/I P 2
表示灯型式	L E-3 1 0 P-R Y G:赤・黃・緑
電源	A C 1 0 0 v
消費電力	消灯時: 3.5W
	点灯時:4.5W
接続	コネクタ: DIN8ピン
	ケーブル:2m D I N 8 プラグ付
接続対象	O P-0 6:上下限リレー接点出力
	O P - 0 6 オプション別売品
外形寸法	W 2 0 0 x D 1 2 0 x H 7 5 5 mm
製品質量	4.2 kg

- 1. 本オプションを接続する場合、上下限リレー接点出力(OP-06)オプションが必要です。
- 2. 本オプションは、MS型のポールには取り付けができません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

AC電源

リミット出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251219

ページ 2/2



はかり商店



