



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、個包装のイメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

(株)エー・アンド・ディ

オートパワーオフで省電力

A&D

AD-5706WH : 1チャンネル・100分型タイマー

メーカー販売価格（税抜）：¥1,200

販売価格（税抜）：¥1,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

100分型デジタルタイマー「AD-5706WH」は、操作終了後10分経過すると自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載した省電力構造になっています。表示が消えている場合は、どのボタンを押しても電源が入ります。

100分タイマー

10分/1分/10秒のボタンで簡単セット

カウントアップ機能やブリアラーム機能付

ブザー音量の切替が可能

マグネット付

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	500500006
型名	A D - 5 7 0 6 W H
アラーム設定範囲	最大 9 9 分 5 0 秒 最小 1 0 秒
タイマー	カウントダウン(アラーム設定時間まで)
カウントアップ	0 0 分 0 0 秒からスタートさせた場合
アラーム	ブザー音：約 1 分間
ブザー音量	H I / L O から選択 H I : 約 8 0 ± 5 dB(距離 1 0 cm) L O : 約 7 0 ± 5 dB(距離 1 0 cm)
プリアラーム機能	アラーム設定時間の 1 0 分前と 5 分前
時刻表示	時計：現在時刻(時：分：秒)・1 2 / 2 4 時制切替可能 精度：月差 9 0 秒以内
オートパワーオフ	約 1 0 分後(キー入力及びタイマー未動作時)
電源	C R 2 0 3 2 形リチウム電池 × 1 個
材質	本体：A B S 樹脂
外形寸法	本体：5 5 (W) × 8 4 (H) × 1 5 (D) mm
質量	約 4 8 g(電池含む)
付属品	モニタ用電池・取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)

付属の電池は、モニタ用の為寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103
9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)